

REC1 / TR10

IN-EAR

Linea intermedia:

La solución In-Ear de Krieg® TR-10 está diseñada para usuarios con necesidades de entrada y grupos pequeños. El monitor inalámbrico REC1 brinda una excelente relación precio/desempeño: 100 frecuencias seleccionables, además la función SCAN que lo hace inmune a cualquier interferencia.

Pensado como una solución para grupos pequeños y nuevos, incorporamos una mezcladora de 9 canales de entrada y así enviar la señal a los audífonos, sin la necesidad de una mezcladora adicional.



Modelo	Código
SET REC1 / TR10	980465
R21C Audífonos	980467
REC1 Receptor inalámbrico <i>In-ear</i> Complemento para transmisor TR10 de Krieg®	980466

R21C



REC1

Rango de Frecuencia:	600 - 900 MHz
Canales:	100
Modulación:	banda ancha FM stereo
Potencia de salida RF:	10mW
Rechazo ruido:	>50dBc
Máxima desviación:	± 40 KHz
Respuesta de frecuencia:	60 - 16 KHz
S/N ratio:	90 dB
THD:	<1%
Voltaje de alimentación:	15 - 17V DC
Distancia:	80 mts.

TR10 Transmisor

- 100 frecuencias seleccionables
- 16 mezclas de trabajo simultaneas.
- LCD que muestra el estado del sistema.
- 9 canales de entrada.
- Control de ganancia independiente en cada canal.
- Salida de la mezcla general de los canales.
- Suministro de energia 3V, bateria AA (2 x 1.5V)