

Modelo	Código
KC06B Condensador	980412

Linea Intermedia:

El modelo KC06B de Krieg®, es un micrófono de condensador multi propósito. Con un patrón cardioide, su mejor aplicación es para voces y grabaciones personales. Con la característica de alta sensibilidad, bajo ruido y una amplia respuesta de frecuencia plana, acerca el desempeño de micrófonos de mucho mas costo, a los pequeños estudios de grabación, que disponen de presupuestos limitados.

Cápsula:	Condensador
Patrón Polar:	Cardioide
Frecuencia:	40 ~ 16 kHz
Sensibilidad:	-48 dB ± 2 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz)
Impedancia:	250Ω ± 30% (@ 1KHz)
Max input SPL:	125 dB SPL, 1 KHz @ 1% THD
Conector:	XLR
Alimentación:	+48V (<i>phantom</i>)

